



A.T.T. 6 Zone Mixing Amplifier

ZONE AMP



□ 특징

- 정격출력 120 / 240 / 360 / 480 / 600 WATT

정격출력 120 / 240 / 360 / 480 / 600 WATT의 5가지 모델로 출력 조건에 따라 선택하여 사용할 수 있습니다.

- DVD / MP3 / AUDIO CD PLAY기능

DVD 메커니즘 채택으로 Audio CD, HDCD, MP3 CD Video CD, DVD Media 재생이 가능하며, Component, Composite, S-Video, VGA 출력단로 다양한 디스플레이 기기에서 영상 시청이 가능합니다.

- 다양한 입력 조절 기능

MIC 1,2,3,4,AUX1,2 및 CD기능의 입력 채널 조절기가 있으며 내장마이크 장착으로 별도의 마이크 없이도 신속한 마이크 방송이 가능합니다.

- 우선순위 방송기능

MIC와 차임,사이렌, 전화의 입력이나 화재등의 우선순위에 따라 방송을 자동적으로 전환하는 기능이 내장되어 있습니다.

- USB Flie 재생 기능

USB 저장장치에 저장되어 있는 MP3, AVI 파일이 재생 가능합니다.

- JPG사진 재생 및 AVI 동영상 파일 재생기능

USB 저장장치나 CD로 저장된 JPG,AVI 형식의 사진과 동영상을 재생할 수 있습니다.

- ATT 6개 지역 선택 스피커 셀렉터

6개의 방송지역의 스피커를 선택하여 방송을 하실 수 있으며, ATT가 내장되어 출력음향을 5단계로 개별 조절하실 수 있습니다.

- 4음 차임 내장

도,미,솔,도 4음계의 시작차임과 종료차임을 내장하여 방송시작과 끝에 사용할 수 있습니다.

- TELEPHONE PAGING기능

텔레폰페이징 기능 내장으로 원격지에서 전화나 키폰등을 사용하여 페이징 방송을 하실 수 있습니다.

- REMOTE AMP 연동

리모트 앰프(DRA-9600)와 연동하여 원거리에서 전체방송이 가능합니다.

- 화재수신반 연동

P형 수신기(점점식)와 R형 수신기(테이터식)와 연동이 가능하며, 화재 발생시 신속한 화재대피 비상방송이 자동출력됩니다.

- 보호회로 탑재

과전류 제한 및 과열방지 회로 탑재, 온도 감지 속도 조절팬 내장.

- 리모트 전원 제어

원거리에서 전원을 ON, OFF 가능하도록 별도의 REMOTE POWER 기능 내장

□ SPECIFICATIONS

➤ Input Sensitivity / Impedance

| | |
|----------|-------------------------|
| MIC 1~4 | : 3 mV / 600 Ω, BAL |
| LINE 1~4 | : 300 mV / 600 Ω, BAL |
| LINE 5~6 | : 300 mV / 10 KΩ, UNBAL |
| AMP IN | : 1 V / 10 KΩ, UNBAL |

➤ Frequency Response(+1/-3 dB): 80Hz~18kHz

➤ T.H.D : ≤ 1%

➤ Signal to Noise

| | |
|----------|-----------|
| Mic 1~4 | : ≥ 55dB |
| Line 1~6 | : ≥ 70 Db |

➤ Tone Control (+10 dB, -10 dB): 100 Hz, 10 kHz

➤ REC OUT : 1 V / 3 KΩ, UNBAL

➤ PRE OUT : 1 V / 100 Ω, UNBAL

➤ Power Source : AC 220 V / 60 Hz

➤ Power Consumption : ZONE-120(350W), ZONE-240(630W), ZONE-360(1160W)
ZONE-480(1500W), ZONE-600(1700W)

Weight : ZONE-120(13Kg), ZONE-240(14Kg), ZONE-360(19Kg)
ZONE-480(21Kg), ZONE-600(22Kg)

➤ Dimension: 420(W) * 132(H) * 380(D) (mm)
