



Public Address Mixing Amplifier PMA-60/120/240



특징

- 정격출력 60, 120, 240 WATT
 - 정격출력 60, 120, 240 WATT출력 의율 0.5%이하의 고 신뢰성 앰프 회로 채택
- 다양한 입력 조절 기능
 - 5개의 MIC BALANCE 입력, PHANTOM POWER (MIC 1~4번) 채택
 - 입력 감도 조절 가능한 CH1~ 3은 MIC 혹은 LINE 입력으로 전환가능.
- EQ 기능
 - 7 BAND EQ 채택으로 다양한 음질 조정.
- SPEAKER SELLECTER
 - 5개의 SPEAKER 선택 스위치와 전체선택 스위치로 구역 선택 및 전체 선택 가능.
- MUTE 기능
 - MIC 1번 혹은 MIC 전체의 MUTE 기능
- CHIME & SIREN 기능
 - CHIME 스위치와 SIREN 스위치로 필요시 손쉽게 출력 가능.

Specification

구분	PMA-60	PMA-120	PMA-240
정격출력/임피던스	60	120	240
주파수 특성	40Hz ~ 20KHz		
고전조파의율	1% 이하		
신호대 잡음비	100dB 이상		
입력감도 / 임피던스	Mic 1 ~ 5 : 1mV / 600Ω / BAL Aux 1 ~ 4 : 3mV / 2.4kΩ / UNBAL		
PRE OUT	1V / 600Ω		
사용전원	AC 220V / 60Hz		
규격	420(W) × 88(H) × 340(D)mm		420(W) x 132(H)x340(D)mm
중량	8Kg	10Kg	12Kg