



□ 주요 기능

- Digital Emergency System의 메인 컨트롤러
- PC SOFTWARE에 의한 시스템 설정 및 운영
- 비상방송 설비 통합 시스템
- 우선 순위에 의한 방송제어 (우선순위 설정 가능)
- 자동 화재 감지 기능
- 비상 및 일반방송 수동 제어
- 방송 상태 표시 기능
- 2선식 및 3선식 스피커 선로 제어

□ Specification

구 분	EDC - 1000
디스플레이	LED
통신방식	CAN1Port, RX-485 2Port
오디오 입 / 출력 채널	입력 6 채널, 리모트 2채널 / 출력 1 채널
Fire Sensor 입력	16CH 접점 / R형 / EXT 2CH
채널 수	AMP IN 16CH / SPEAKER OUT 16CH
사용전원	DC 24V
규격	482(W) x 132(H) x 280(D) , 3U Size
중량	5.2Kg